

KVM4-DP-U+LYD

4-port KVM-svitsj med Displayport, USB 2.0 og Audio.
2560 x 1600. Hurtigtast PC valg.

FEATURES

- 4-port KVM-svitsj, Display, USB
- 2 x USB for mus og tastatur
- 2 x USB til USB-enheter - gjennomskiktig USB
- Oppløsning opp til 2560 x 1600 punkter
- Sender lyd
- Trykknapp Seleksjon og HOTKEY valg av PC
- Scan mellom PC-er - valg av tid
- adapter er inkludert 12V / 1.5A
- kan brukes som Display bryter - bruk PSU
- Dimensjoner: 220 x 130 x 44 mm



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Afstand	:	Fra bruger til omskifter og fra omskifter til pc: Op til 5 meter
Forsyning	:	230 VAC til 12 VDC 1,5 A. Medfølger.
Indgang	:	Mus og tastatur: 2 x USB A porte
Indikatorer og kontakter	:	Lysdiode indikerer om der er aktivitet på indgangen, anden lysdiode indikerer den aktive port
Kabel	:	Kabler medfølger ikke, se tilbehør
Kompatibilitet	:	Mus og tastatur: 4 x USB B stik. Skærm: 4 x DisplayPort. Lyd: 4 x 2 mini Jack stik.
Maks. opløsning	:	2560 x 1600 ved 60 Hz
Dimensioner	:	44 x 220 x 130 mm (H x B x D)

