

USB-AD16S16A

16 x spenningsmåling eller 8 differensielle innganger
+/- 200mV til +/- 10 volt, 16bit. 250kHz
prøvefrekvens. Til USB.

FEATURES

- 16 analoge innganger med felles jord eller 8 differensielle innganger.
- Opp til +/- 10 volt, 250kHz
- 16 bits oppløsning
- Programvarestøtte: LabView, Matlab
- Software Support: C / C++, Visual Basic, Visual Studio.net
- Strømforsynes fra USB-porten



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Annen	:	8 TTL ind- og 4 TTL udgange. Leveres inkl. holder og DIN beslag og USB kabel
Hastighed	:	Op til 250kHz dataoverførsler per sekund. En dataoverførsel omfatter data fra 1 kanal
Indgang	:	16 stk. "single-ended" eller 8 stk. "differentielt" maks. indgangsspænding ± 24 V
Indgangsimpedans	:	1 G Ω
Måleområde	:	Spænding: ± 200 mV, ± 1 V, ± 2 V, ± 10 V
Nøjagtighed	:	$\pm 0.05\%$ FSR
Opløsning	:	16 bit
Software	:	USB driver til Windows 2000, XP, Win7 og Win8 samt understøtter Labview og Matlab Programmeringseksempler i VB.NET/VC.NET/VB/VC++/BCB/Delphi medfølger
Stik	:	Alle indgange via skrueterminal
Strømforbrug	:	Typisk 2W - forsynes via USB porten
Dimensioner	:	114 mm (H)

