

USB-COUNT

8 kanals frekvensteller, maks. 500kHz via USB.
Pulseteller opp/ned eller fase A/B. Drives fra USB-port
FEATURES

Allsidig frekvensteller, pulsteller via USB-porten
Drives fra USB-porten
Totalt 8 påmeldinger, hvorav:
4 kanaler for OPP/NED, DIR/PULSE, Fase AB
8 kanaler for opptelling og frekvensteller
32 bits oppløsning
Maks. 500 kHz (ikke-isolert)
Inngangsspenning: 0 - +30V
USB 2.0
DIN installasjon
Mål: 107 x 102 x 33 mm
Driftstemperatur: -25 - + 75°C



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	Via USB porten
Indgang	:	Ikke isoleret Logisk 0: 0 - 0,8 V, Logisk 1: 2 - 5 V. Isoleret Logisk 0: 0 - 1 V Logisk 1: 4,5 - 30 V
Isolation	:	2500 VDC
Montering	:	DIN-skinne
Software	:	USB driver til Windows 2000,XP, Win7 og Win8
Stik	:	USB type B og skrueterminaler
Dimensioner	:	102 x 33 x 107 mm

