

KVM8-DVI-U-R

KVM omskifter til 8 pc'er med DVI, lyd & USB FEATURES

Brug ét sæt mus, tastatur, skærm og højtalere til 8 forskellige pc'er/servere



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Afstand	:	Fra bruger til omskifter og fra omskifter til pc: Op til 5 meter
Indgang	:	Mus og tastatur: 2 x USB A porte. Skærm: 1 x Single Link DVI-D. Lyd: 2 x mini Jack. Øvrigt USB udstyr: 2 x USB A stik.
Indikatorer og kontakter	:	Lysdiode indikerer om der er aktivitet på indgangen, anden lysdiode indikerer den aktive port.
Kabel	:	Kabler medfølger ikke, se tilbehør
Kompatibilitet	:	Mus og tastatur: 8 x USB B stik. Skærm: 8 x Single Link DVI-D. Lyd: 8 x mini Jack stik.
Maks. opløsning	:	1920 x 1200 ved 60 Hz

