

PCMCIA -kort leser med USB -grensesnittet fra 20MB til 20 GB Memory ATA -kort, ikke leser alle kortene! FEATURES

USB 2.0, USB 1.1

Strøm fra USB eller AC / DC strømadapter
lese og skrive til PCMCIA-harddisk, ATA Flash.

LESER IKKE SPESIALKORT!

lese og skrive til CF-I, CF-II Smart Memory, Memory Stick, Micro Drive, Multimedia Card, Secure Digital Card og XD

Kortbruk av ekstra Flash-adapter.

Fullfør Plug and Play

USB-oppstartbar fra PCMCIA-harddisk (avhengig av system-BIOS-støtte)

Seriell ATA oppstartbar fra PCMCIA-harddisk

Opptil 480 Mbit/sek (60 MB/sek) dataoverføring* for USB 2.0, 10 ganger hastigheten til USB 1.1

Opptil 1500 Mbit / sekund (150 MB / sek) dataoverføring til eSATA

USB-versjonen fungerer under Windows 98SE, Me, 2000, XP, 7, 2003, Windows 10

Merk! Enkelte kort støttes ikke Minnekort og Verifone-kort. Kjøp kortene sammen med leseren for å være sikker!

Blir ikke returnert fordi kortet ikke kan leses. Send evt kort, så tester vi om leseren kan lese dem.





DANBIT

PCM-USB+A

SPECIFICATIONS

OS SUPPORT

:



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.