

KVM8-2DVI-U-R

KVM omskifter til 8 pc'er med Dual DVI samt lyd & USB

FEATURES

- Dual DVI skærm indgange
- Opløsning 1920 x 1200
- Tastatur/mus via USB
- Rack beslag medfølger



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Afstand	:	Fra bruger til omskifter og fra omskifter til pc: Op til 5 meter
Forsyning	:	9 til 12 volt DC netadpter medfølger
Indgang	:	Mus og tastatur: 2 x USB A porte. Skærm: 1 x VGA og 2 x Single Link DVI-D. Lyd: 2 x mini Jack. Øvrigt USB udstyr: 2 x USB A stik
Indikatorer og kontakter	:	Lysdiode indikerer, om der er aktivitet på indgangen, anden lysdiode indikerer den aktive port.
Kabel	:	Kabler medfølger ikke, se tilbehør
Kompatibilitet	:	Mus og tastatur: 8 x USB B stik. Skærm: 16 x Single Link DVI-D. Lyd: 16 x mini Jack stik.
Maks. opløsning	:	1920 x 1200 ved 60 Hz

