

150m HDMI-mottaker KVM Extender 1080p, USB over RJ45 Cat6 eller IP. Ekstra mottaker for BOOST HDMI150-D-LO

FEATURES

- KVM mottaker for å skape flere driftsstillinger for en PC sender
- KVM utvideren opp til 150 meter punkt til punkt Cat 6 kabel
- KVM utvideren over TCP / IP.
- BOOST HDMI150-D LO sender støtter opptil 253 mottakere
- opptil 1920 x 1080p @ 60Hz
- Audio Format: DTS-HD / Dolby true HD / LPCM7.1 / DTS / DSD
- USB KVM egenskap: Tastatur og mus (HID signal) fjern
- USB 2.0 opp til 480 Mbps
- Over router / switch med IGMP snooping
- H.264 video.komprimering
- Video standard: HDMI 1.3 og HDCP 1.2 standard
- EDID emulering via PC-er grafikkort



SPECIFICATIONS

Ethernet	:	Supporterer TCP/IP over IGMP switch
Opløsning	:	1920x1080P@60fps
Tilslutning	:	RJ45 Cat5:80m, Cat5e:120m, CAT6:150m
Dimensioner	:	100x60x25mm

