

DC-TEMP-MA-50150

Pt100-sender - 2- eller 3-leder, 4-20mA utgang.
Temperatur fra -50 til +200°C med
justeringspotensiometre. 24VDC

FEATURES

- Pt100 sender fra sensor til 4-20mA
- Arbeidsspenning: 24VDC
- Nøyaktighet: +/- 0,2% full skala
- Temperaturområde: -50 - +200°C
- Mål: Ø45 mm
- Plast
- Vekt: 25g
- Oppspenning: Senterhull
- Nullpunktsjustering
- Justering av amplitude



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk