

Pt1000-transmitter -50 - +300 °C for 2-tråds og 3-tråds Pt1000-sensor, 4-20 mA, DC 16-36 VDC for trådsløyfe

FEATURES

Termisk motstand strømovertørringsmodul for Pt1000
Strømforsyning: 16 - 36VDC (to-leder sløkke strømforsyning)
Utgang: 4 - 20mA
Koble I+ og GND I- til A/D-inngangen.
Hvis A/D-inngangen er 0-10V, kobler du 125ohm over inngangen
Det vil gi 0-10V over 125ohm motstanden
For 2 - 3 bly platinamotstand PT1000 temperatursensor
Ekstra Pt1000 temperatursensor
Nøyaktighet: 0,2 % FS Relatert til nøyaktighetsnivået til den tilkoblede platinamotstanden
Mål: se tegninger

