

Mediekonverter RJ45 til 2 x fiber. RJ45 10/100/1000 Mbit. Fiber 2 x 1000Mbit SFP-spor. Enkeltmodus og Multimodus

FEATURES

Erstattet av ETH-RJ45G-SFP2
1000Mbit Media Converter kan koble til 2 forskjellige fibernettverk og RJ45
Egner seg som node i Gigabit fibernett med 1 x RJ45
1 x RJ45 10/100/1000 Mbit
2 x 1000Mbit SFP-spor for SFP-moduler Single Mode og/eller Multi Mode
Kan også koble enkeltmodusnettverk med multimodusnettverk
SFP-modulen er standard for LC-kontakter, dupleks, Single Mode / Multi Mode.
Kjøp flere Gigabit SFP-moduler.
5VDC strømforsyning inkludert



SPECIFICATIONS

Hastighed	:	1000 Mbit (fiber) og 10/100/1000 Mbit (Ethernet)
Maks. afstand	:	Ethernet: 100 meter. Maks. afstand fiber: 10 til 120 km (afhængigt af SFP modulerne)
Omformer	:	Omformer Ethernet til fiber lysleder (single- og multimode). ETH-RJ45G-SFP2P virker som en 3-ports Gigabit switch
Stik	:	2 x SFP og 1 x RJ45 Ethernet
Strømforsyning	:	Strømforsynes af medfølgende 5VDC 2A netadapter
Dimensioner	:	26 x 70 x 94mm (H x B x D)

